

# КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 331

DMD 331			XXX	X	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>											
дифференциальное			730								
<b>МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ. "+" / ПЕРЕПАД / ПЕРЕГРУЗКА</b>											
0,2 бар	(0,02...0,2 бар)	1 бар		F							
0,4 бар	(0,04...0,4 бар)	1 бар		A							
1,0 бар	(0,10...1,0 бар)	3 бар		B							
2,5 бар	(0,25...2,5 бар)	6 бар		C							
6,0 бар	(0,60...6,0 бар)	20 бар		D							
16,0 бар	(1,60...16,0 бар)	60 бар		E							
Другой (указать при заказе)				9							
<b>МАКС. ДАВЛЕНИЕ НА ВХ. "+" (бар)</b>	<b>F</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>					
<b>ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (бар)</b>											
0,02 бар	X							0200			
0,04 бар	X	X						0400			
0,10 бар	X	X	X					1000			
0,20 бар	X	X	X					2000			
0,25 бар		X	X	X				2500			
0,40 бар		X	X	X				4000			
0,60 бар			X	X	X			6000			
1,0 бар			X	X	X			1001			
1,6 бар				X	X	X		1601			
2,5 бар				X	X	X		2501			
4,0 бар					X	X		4001			
6,0 бар					X	X		6001			
10,0 бар						X		1002			
16,0 бар						X		1602			
Другой (указать при заказе)								9999			
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>											
4...20 мА / 2-х пров.							1				
0...10 В / 3-х пров.							3				
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>											
1%							8				
0,50% (давление на входе "+" / перепад давления < 5)							5				
Другая (указать при заказе)							9				
1% с протоколом							U				
0,50% с пр-м (давление на входе "+" / перепад давления < 5)							T				
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>											
Разъем DIN 43650 (IP 65)								100			
Разъем Binder 723 5-конт. (IP 67)								200			
Увеличение степени защиты до IP 67 (для разъёма DIN 43650)								E00			
Другое (указать при заказе)								999			
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>											
G 1/2" EN 837-1/-3								200			
M20x1,5 EN 837-1/-3 + накидная гайка и ниппель								800			
G1/4" внутренняя								J00			
7/16 UNF DIN 3866								U00			
Другое (указать при заказе)								999			

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 331 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

DMD 331	XXX	X	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX
УПЛОТНЕНИЕ									
Витон (FKM)								1	
EPDM								3	
FFKM								7	
Другое (указать при заказе)								9	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
Другое (указать при заказе)									999

Пример

DMD 331 730-F-0200-1-8-100-200-1-00R

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МЕХАНИЧЕСКИЕ	ПРОЧЕЕ
Доп. эл. розетки	Клапанные блоки	Блоки питания
Доп. кабели		Индикаторы